

SUPRA QUADRAX COMBICON

Lautsprecherkabel

Dimension: 4x2.0mm² / AWG 15


Rev.datum: 2022-08-30 Stat-nr: 8544429010 Ursprungsland: Schweden

•

Star-Quad-KonfigurationExtrem niederinduktiv

• Wechselsteckverbinder mit M6-Gewinde Banane/Flachstecker

• 24K vergoldete Kupferkontakte.



QUADRAX COMBICON

Rohrleiter Sternvierer (= rechtwinklig orientierte Rohrleiter). Der Rohrleiter vergrößert die relative Oberfläche, was zusammen mit der quadratischen Leiterausrichtung eine niedrige Induktivität und eine erhöhte Störfestigkeit bietet, indem er im magnetischen Neutralleiter liegt. Unsere spezielle PP-Isolierung (Polypropylen) und der Kern, mit dem wir die verzinnten Kabel um den Rohrleiter herum spinnen, ist chemisch und mechanisch sehr stabil und trägt zu einer extra niedrigen Kapazität bei.

Verbunden mit Supra CombiCon, der die Wahl zwischen einem 24K vergoldeten BFA-Bananenstecker oder einer Gabel ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie in der weiteren Kategorie "Kontakte". CombiCon wird unter hohem Druck auf den Leiter gepresst. Richtig ausgeführt, fügt es das Material zu einer luftdichten, homogenen und elektrisch unsichtbaren Verbindung zusammen, fast ähnlich wie beim Schmelzschweißen.

Kabel mit Supra CombiCon Steckern in Star Quad, Single-Wire (2>2) Vollregisterversion

KONSTRUKTION

Kabel: QUADRAX 4x2.0
Fläche: 2x4.0mm2 / AWG 11
Leiter: + Blau/rot, - schwarz/weiß

Mantel: PVC GA78, rund

Durchmesser, nom. 15 mm

Farbe: Eisblau (wahlfreie Farbe auf Bestellung)

Märkung: SUPRA QUADRAX 4x2.0 > Made in Sweden > Metermärkung

Kabelage: Stereopaar, 2 > 2 Kontakte, rechts = rot, links = schwarz Kontakter: Combicon, 8 x Bananenstift & 8 x Schaufel enthalten

- Material: 24K Goldplätiertes Kupfer

Montage: Krimp, 8 x Combicon CB03 M6
 Biegschutz: Sleeve 4 x S9 rot, 4 x S9 schwarz

Kabelsplitt: 20cm, Sleeve 2 x S15 rot, 2 x S15 schwarz Signalrichtung: Pfeilrichtung > Verstärker > Lautsprecher

Verpackung: Karton 35x35x10 cm

