

## SUPRA Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE

Analog signalkabel Aktiv/Subwoofer 1RCA -> 2RCA


Dimension: 2x3x0.24mm<sup>2</sup> / AWG 23

Rev.datum: 2022-08-30

Stat-nr: 8544429010

Ursprungsland: Sverige

- God skärmning - lågt brus & låg mikrofon
- Låg kapacitans - snabb basförmedling & låg dämpning
- Robusta kontakter med 24K guldplätering
- Analog kvalitetskabel, klarar även långa sträckor



### Y-link 1RCA-2RCA Audio

Analog kabel för aktiva högtalare/subwoofer

Supra Y-link är en tvåkanalig analog ljudkabel, främst för att ansluta sub-woofer till hembioreceiver. De flesta hembioreceiver har endast en lågnivåutgång för lågfrekvens-kanalen, medan en del sub-woofrar endast har stereoingång. Denna läggs dock samman i elektroniken till en kanal och ger således inget stereoljud, men ibland blir utnivån avsevärt lägre om man endast skulle mata den ena ingången med lågfrekvenssignalen. För att råda bot på detta, har vi utvecklat en tvåkanalig Bi-Line-kabel, där vi delar upp lågfrekvenssignalen från hembioreceiverns enda utgång till sub-woofrens två ingångar. Den bär förstås Supras signum; låg kapacitans och hög störmunitet tack vare sin folieskärm med biledare.

Kontakterad med PPX och 2st RCA-6.

### KONSTRUKTION

Kabel:	<a href="#">SUPRA Biline</a>
Mantel:	PVC GA78, rund
Diameter, nom.	7.1mm
Färg:	Isblå och vit (andra färger på beställning)
Märkning:	SUPRA Biline > Made in Sweden > Metermärkning
Skärmslutning:	Semi-balanaserad, yttre skärm är endast ansluten på sändarsidan (källa)
Kontakter:	SUPRA PPX hane och SUPRA RCA-6 hane
- Typ:	1 RCA Hane > 2 RCA hane
- Material:	Stift 24K guldpläterad koppar
- Färg:	Antracitgrå, Splitt isblå: STRAIN RELIEF Y-SPLIT 8L60 BLUE
Löttenn:	Almit SR34 Super
Signalriktning:	Följ pilar > källa > mottagare
Förpackning <6m:	Blister 25 x 21.5 x 4.8cm
Förpackning >6m:	Blister 31.5 x 25.4 x 6cm

Speciallängd tillverkas på beställning, enda kostnad som tillkommer är meterpriset per extra meter.



PRODUKT	Antal	Art.nr	EAN-13	E-nr	Kart	Vikt
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 2M	1ST	1001900586	7330060003516	6243067	25	0,32
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 4M	1ST	1001900594	7330060003523	6243069	25	0,45
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 6M	1ST	1001903218	7330060083044	6243071	25	0,60
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 8M	1ST	1001900602	7330060003530	6243072	13	0,79
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 10M	1ST	1001905882	7330060201745	6243061	13	0,91
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 12M	1ST	1001905015	7330060200809	6243063	13	0,68
Y-LINK 1RCA-2RCA BLUE 15M	1ST	1001901394	7330060063886	6243065	13	1,07